



使用说明书

型号：HXQ901



专利产品 仿冒必究

智能遥控防盗锁



锁向无敌 偷之无门

型号：HXQ901

目录

- 一. 产品功能特点..... 1
- 二. 产品标准配置..... 1
- 三. 技术参数..... 1
- 四. 产品图片及部件名称介绍..... 2
- 五. 使用说明..... 2
 - 1. 适用范围..... 2
 - 2. 安装步骤..... 2
 - 3. 使用方法..... 3
 - 4. 更换电池方法..... 4
 - 5. 遥控器与遥控器对码..... 4
 - 6. 密码修改方法..... 4
 - 7. 删除遥控器..... 4
- 六. 常见问题处理..... 5
- 七. 售后服务..... 5

型号：HXQ901

锁向无敌 偷之无门

感谢您购买华星强遥控锁，为确保使用安全，在您使用前请仔细阅读此说明书，并保存以作日后参考。

一、产品功能特点:

- 双控制系统，一路工作，一路备用，确保锁具正常使用；
- 遥控器采用加密的数字变换码编制，无法破译和复制，防技术开锁；
- 独特的外加安装底板设计，安装更加容易，更牢固；
- 超外观设计，整体造型优美，弧线设计，整个锁体比较薄；
- 超省电控制方式，耗电量极低，4节5号电池可以使用1年左右；
- 锁体无电池一样正常开关锁，不用担心电池无电而不能开锁；
- 超长使用寿命，开关锁30万次无磨损；
- 可加配密码键盘遥控器，只知道设置密码持密码遥控器才可使用，作为备用更加安全放心；
- 欠电压上锁保护功能及报警提示功能：电池电压降低快用完电池电量时，遥控器不能锁门（遥控器锁不上并发出4声报警声），但遥控器还可以正常开锁，此时应更换电池；
- 锁舌和面板及主要零部件采用不锈钢制造，永不褪色；

二、产品标准配置:

锁体一个（不含电池），锁体底扣板一个，遥控器2个（1个有输出电源，1个无输出电源），1个锁舌耳朵，外接DC孔插座一个，螺丝或铆钉附件。
产品在运输过程中为了防止破坏接收天线已经把天线拆下，请在使用时把接收天线安装好；

三、技术参数:

- ◆ 开锁方式：遥控器开锁及密码遥控器开锁
- ◆ 遥控特点：该系统与遥控器为配对使用，只有对码成功的遥控器才可遥控开锁，每把锁可增配遥控器
- ◆ 防盗性能：防技术开启，防万能钥匙开启，防卡片开启，防暴力破坏
- ◆ 密码级别：加密的滚动变换数字信号，无法破译，互开率为零
- ◆ 供电方式：4节5号干电池，遥控器应急供电方式
- ◆ 电池使用寿命：每天开锁10次可使用1年左右
- ◆ 开锁电流：120毫安
- ◆ 遥控距离：0-10米
- ◆ 操作次数：30万次
- ◆ 锁舌移动行程：23mm
- ◆ 外形尺寸：75mm×130mm×37mm




锁向无敌 偷之无门

型号：HXQ901

四、产品图片及部件名称介绍

1. 手动旋钮
2. 电池盒盖板
3. 电池盒盖板螺丝
4. 电话连接接口
5. 锁舌耳朵
6. 接收天线
7. 锁体固定底板
8. 外接DC电源接口
9. 遥控器DC电源输出头
10. 常用开关锁按键
11. 备用一组开关锁按键



五、使用说明

1. 适用范围：
家居门，办公室门，宾馆门，楼道门，车库门等。
2. 安装步骤：
1) 门关好，把安装板（适用外开门）紧贴在门框与门之间，画好7个定位孔后（或直接用自攻螺丝钻好孔后再取出自攻螺丝），移开安装板；（图1）
2) 把底扣板对准刚才门上定好位置的孔，用自攻螺丝（铆钉也可以）固定在防盗门上；（图2）
3) 装门外DC插座，在门上钻直径7.5毫米圆孔；（图3）
4) 把DC插座头上的线头穿过此孔，顺时针方向旋转把DC插座拧紧，然后连接DC插座头与锁体外露连线（红色线接红色线，黑色线接黑色线，图4）；
5) 把锁体扣在安装好底扣板上，并上紧4个5毫米螺丝；
6) 外开门：把锁舌耳朵片（外开门只用一片）对准门框上3个定位孔并固定好，用直径14毫米开孔器套进耳朵片孔内钻2个锁舌孔；（图5）
7) 内开门：在锁舌伸出位置对应的门框上安装锁舌耳朵；（图7）
8) 安装好锁后人应在门内用遥控器控制锁具看控制是否灵活正常，锁舌不应有卡住现象

型号：HXQ901

锁向无敌 偷之无门

以下为安装时的部分图片



- 3 使用方法：
锁门：按遥控器上键（0.5秒以上），听到蜂鸣器响一声，锁即锁住；
开门：按遥控器下键（0.5秒以上），听到蜂鸣器响三声，锁即打开；
使用过程中若听到报警提示音表示电池电压低，需要换电池。遥控器下面一组按键是备用开关锁按键，如遇到锁体无电，或遥控器上面一组按键不能控制锁时，用小辣椒遥控器天线头插入门外DC插座孔，再按动遥控器也可以控制锁的开与关。（图8）




锁向无敌 偷之无门

型号：HXQ901

4. 更换电池方法:

- 拧开电池盒盖板，螺丝打开电池盒盖板，取出电池。（推荐使用南孚，金霸王等电池，如右图）



5. 遥控器与遥控器对码（出厂时已对好）

- 1) 本锁采用单片机对码，出厂时已将主机锁体内常用对码键听到蜂鸣器叫一声即放开按键，随即再按遥控器的任意开（关）锁键不放，指示灯闪三下，蜂鸣器叫一声，此时的遥控器已经配制完成。
- 2) 如还需配另外的遥控器可重复上面步骤。
- 3) 配制备用系统方法：配制备用系统时需用小辣椒遥控器插进DC孔，然后配制同上，仅配制时按备用对码键和遥控器备用键。
- 4) 本锁可加配密码遥控器（右下图，用户需另外购买），具体操作：先按遥控器的C键，唤醒接收机，听到蜂鸣器“DI”一声代表按键有效接收。再按密码的密码键，例如：C---1---2---3---4---C，当接收机收到符合要求的密码数字，会DI DI DI 三叫，提示密码操作正确，可以操作下面动作

6. 密码修改方法:

- 1) 先使用原密码操作，听到“DI DI DI”叫声后，按C键再长按*键，直到听到DI DI DI DI DI DI DI 8次叫声，表示可以修改密码，
- 2) 输入密码数字（最多6位），按C确认
- 3) 再次输入一次密码数字，按C确认
- 4) 操作无误，则接收机DI DI DI 提示密码修改完毕
- 5) 如果操作错误，重新1的操作
7. 删除遥控器：
若遥控器不慎丢失了，请长按锁体常用对码键不放，听到蜂鸣器叫一声，约8秒后蜂鸣器又发出叫声时放开按键，开头叫一声，后来又叫一声，一共叫两次这时已删除所有遥控器常用的开关锁按键（包括密码遥控器），然后请将现有遥控器再次对码即可。删除备用系统需用小辣椒遥控器插上DC孔，按住锁体备用对码键不放，方法同上。



型号：HXQ901

锁向无敌 偷之无门

六、常见问题处理:

序号	问题现象	问题原因	解决问题
1	按遥控器遥控锁没反应	1) 遥控器电池没电 2) 锁体电池没电 3) 遥控器距离太远 4) 遥控器没对码 5) 按遥控器按键时间短	1) 更换遥控器电池 2) 更换锁体内电池 3) 靠近锁体或方位 4) 重新对码 5) 按键时间长一些
2	遥控距离近	①锁体内电池电压低 ②遥控器电池电压低	①更换锁体内电池 ②更换遥控器电池
3	装好电池后遥控锁不能控制	①电池极性安装不正确 ②电池被电池盒卡住	①按电池盒正负极标志安装电池 ②用手从电池负极向正极方向推紧电池
4	遥控器对不上码	配制时按遥控时间短	配制时按遥控器按键时间应加长些

七、售后服务

售后三包服务卡

此卡为售后三包服务的基本凭证，请认真填写并妥善保管。 编号：_____

用户姓名		联系电话	
产品型号		购置日期	
票据编号		经办部门 (盖章)	
用户 (签名)		经办人 (签名)	

经办日期：_____年_____月_____日

注:

- 1.此卡只使用与上述型号锁的三包服务；
- 2.享受三包服务时，请出示此卡；
- 3.此卡需由售锁单位盖章和经办人签名生效；
- 4.华星强遥控锁实行2年免费保修，遥控器保修3个月；
- 5.保修期的起始日期以开票日期为准；
- 6.下列情况之一者，不属于保修范围：
 - a.客户使用、保管、维护不当造成损坏；
 - b.人为损坏或私自拆卸不属于保修范围；
 - c.非公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏；
 - d.无有效票据；
 - e.因不可抗力造成损坏
- 7.不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务

华星强智能科技有限公司

地址：深圳市宝安区福永白石厦东区
 服务热线：0755-29126466 传真：0755-27857877
 免费客服服务热线：400-6868-643
 网站：WWW.huaxingqiang.com